B	черный	Br	коричневый	G	зеленый	Gr	серый	L	синий	Lg	св.-зеленый	T	ж.-коричневый
O	оранжевый	P	розовый	R	красный	W	белый	Y	желтый	Pp	фиолетовый	Ll	светло-синий

Распределение питания (часть 1)

БЛОК FAM
К РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 15A
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 15A
ПЕРЕД./ЗАД. СТЕЛООЧИСТИТ. 10A
P/TRAIN 7.5A
ГЕНЕРАТОР 150A
15B
20B(БЕНЗ.) 40B(ДИЗ.)
20B
C10(2.9L WGT) C60(2.9L VGT) C185(2.7L) E75(3.5/3.8L)
C02(2.9L WGT) C52(2.9L VGT) C181(2.7L) E71(3.5/3.8L)
СТАРТЕР
ГЕНЕРАТОР
РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
РЕЛЕ ЗВУК. СИГНАЛА
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА ПЕРЕДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ
К РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
21 BEC-FE
ДИЗ.
0.5W/B
0.3W/B
E38
8 E57-B
РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
БЛОК УПРАВЛ. КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
БЕНЗ.
C/FAN 60A
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
3.5/3.8L
2.7L
5.0W
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 150A
12B
C/FAN НИЗК. 30A
C/FAN ВЫСОК. 30A
C/FAN НИЗК. 30A
C/FAN ВЫСОК. 30A
AIRCON 20A
GLOW #1 60A
GLOW #2 60A
PTC #1 40A
PTC #2 40A
PTC #3 40A
ГОРЕЛКА 20A
2.9L WGT
2.0L/B
5.0Y
5.0G
3.0B
3.0R
3.0Br
3.0O
3.0W
1.25W
EC02
E10
20B(БЕНЗ.) 40B(ДИЗ.)
5.0W
3.0P
3.0W
E74
E64
E65
C33(2.9L WGT) C83(2.9L VGT)
C32(2.9L WGT) C82(2.9L VGT)
C31
C36(2.9L WGT) C86(2.9L VGT)
C39
C34(2.9L WGT) C84(2.9L VGT)
C37(2.9L WGT) C87(2.9L VGT)
C38(2.9L WGT) C88(2.9L VGT)
МАССА АККУМ.
МАССА КУЗОВА
РЕЛЕ ЭЛЕКТРО-ВЕНТИЛЯ-ТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ НИЗК. СКОРОСТИ ВЕНТИ-ЛЯТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ #1 ВЫСОК. СКОРОСТИ ВЕНТИ-ЛЯТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ #1 ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ AIRCON
РЕЛЕ #1 СВЕЧЕЙ НАКАЛИ-ВАНИЯ
РЕЛЕ #2 СВЕЧЕЙ НАКАЛИ-ВАНИЯ
РЕЛЕ #1
РЕЛЕ #2
РЕЛЕ #3
ОТОПИТЕЛЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
ГОРЕЛКА

Распределение питания (часть 2)

2.9L WGT

БЛОК FAM
ОТ ПИТАНИЯ ЗУ
К АТМ 15A
ОТ P/TRAIN 7.5A
85
30
РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
86
87
87a
К ЭБУ #1 10A
ФОРСУНКИ 15A
ЭБУ #2 15A
29
46
30
18
37
24
35 BEC-FC
1.25P
27 C06-C
0.5P
0.5P
1.25P
0.85P
1.25P
0.5P
1.25P
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
0.5P
3 C36
3 C39
4 C33
4 C32
3 C34
3 C38
3 C37
1 C01
24 C06-C
2 C07
2 C08
2 C09
4 C18
5 C06-A
ГЕНЕРАТОР
БЛОК УПРАВЛ. ДВИГАТЕЛЕМ
КЛАПАН УПРАВЛ. EGR
РЕДУКЦИ-ОННЫЙ КЛАПАН
КЛАПАН ДРОСС. ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
БЛОК УПРАВЛ. ДВИГАТЕЛЕМ
РЕЛЕ #1 СВЕЧЕЙ НАКАЛИ-ВАНИЯ
РЕЛЕ #2 СВЕЧЕЙ НАКАЛИ-ВАНИЯ
РЕЛЕ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИ-ЛЯТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ #1 ВЫСОКОЙ СКО-РОСТИ ВЕНТИ-ЛЯТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ #1
РЕЛЕ #3
РЕЛЕ #2
ОТОПИТЕЛЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ